

Orientering

Hensikten med denne prosedyren er å kunne ferdigmelde installasjonen av talevarslingskurser. Dette dokumentet er også et underlag til SAT og er grunnlaget for framdriftsrapporteringen og bør utføres fortløpende ettersom anlegget blir ferdig montert.

Nødvendig materiell:

- Impedansemeter TOA ZM-104 – **Vanlig multimeter kan ikke brukes**
- Liste: Kursopplegg for talevarsling
- Bygningstegning (plan) med talevarslingskurser og høyttalere



Følgende skal være utført før test:

- Minste test enhet er en talevarslingskurs. Alle kursene kan testes samtidig.
- Alle høyttalerne på talevarslingskursen som ønskes testet, må være montert og tilkoblet.
- Kursen skal være tilkoblet rekkeklemme/utgangsklemme i talevarslingsanlegget, klemmene skal være merket.

Prosedyre:

1. Null still impedansemetret ved å skru det på. Velg normalt område **x10**
Trykk inn kortslutningsknappen eller kortslutt måleledningene
Vri justeringspotmetret til metret viser 0
2. Koble måleledningene til den aktuelle talevarslingskursen.
3. Hør at det er en klar, godt hørbar, pipetone i alle høyttalerne på kursen. Start å lytte på den høyttaleren som er nærmest sentralracket og jobb deg utover mot enden.
4. Sjekk samtidig utstyrsmerking.
5. Repeter punkt 3~4 til alle ferdigmonterte talevarslingskurser er ”lyttet” og målt
6. Les av impedansemetret og noter verdien i: listen du lager: **«Kursopplegg for talevarsling»**
7. Returner eller Scan det utfylte: **«Kursopplegg for talevarsling»**, og send til din kontaktperson på Scandecs tekniske avdeling.